

LED LICHTLIJN SYSTEEM PRX-LINE

SNELKEUZELIJST

PRX-Line 50% Halflijn 1/2 bezet Om en Om			Lengte (meters) incl. aansluitstuk													Installatie hoogte (meters)			
	Instellingen	Artikelcode	2.03	5.08	8.15	11.20	14.25	17.31	20.35	23.42	26.47	29.53	32.58	35.65	38.70	6	9	12	
																Lux niveaus			
	60W / 9150lm	4090-L														376	333	-	
	50W / 7625lm	4090-L														313	277	-	
	42W / 6405lm	4090-L														263	233	-	
	32W / 4880lm	4090-L														200	178	-	
	60W / 9150lm	4060-L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	383	-	
	50W / 7625lm	4060-L														-	319	-	
	42W / 6405lm	4060-L														-	268	-	
	32W / 4880lm	4060-L														-	204	-	
	60W / 9150lm	4030-L														-	-	388	
	50W / 7625lm	4030-L														-	-	323	
	42W / 6405lm	4030-L														-	-	272	
	32W / 4880lm	4030-L														-	-	207	
PRX-Line draagprofiel 1528mm (1Unit)		1006246	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1				
PRX-Line draagprofiel 3056mm (2Units)		1006253	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-				
PRX-Line draagprofiel 4584mm (3Units)		1006260	-	1	1	2	3	3	4	5	5	6	7	7	8				
PRX-Line Blindplaat 1528mm (1Unit)		1006314	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
PRX-Line Invoer 250mm		1006345	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
PRX-Line Afdekking 250mm		1006338	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
PRX-Line Montage*		-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				32W

* Houd er tijdens de installatie rekening mee dat er vanwege het gewicht een extra montage kit moet worden geïnstalleerd bij modules met noodverlichting.

Uitgangspunten:

Bedrijfsaal 40 x 20 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 1,00 m
Afstand Lichtlijnen onderling 5m | Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmaticheid 0,60
Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m | Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

OVERZICHT COMPONENTEN

